

ELEAF

iStick Power Mono

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x iStick Power Mono Mod
1 x Καλώδιο USB Type-C
1 x Κάρτα Εγγύησης
1 x Εγχειρίδιο Χρήσης

Eleaf iStick Power Mono

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της Eleaf. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση, έτσι ώστε η χρήση να γίνει σωστά. Αν επιθυμείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν ή τη χρήση του, συμβουλευτείτε έναν εκπρόσωπό μας στην περιοχή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eleafworld.com

Για ακόμα πιο λεπτομερείς οδηγίες, μπορείτε να βρείτε επιμορφωτικά βίντεο στο www.eleafworld.com/video/



Οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ατμίματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 1.5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

Άτμισμα: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίματος κάνοντας μια εισπνοή και απελευθερώστε το κουμπί όταν σταματήσετε να εισπνέετε.

Φόρτιση: Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB Type-C, είτε σε πρίζα τοίχου είτε σε υπολογιστή.

Αόρατη λειτουργία (stealth): Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και το κουμπί “-” ταυτόχρονα, για να εναλλάξετε σε λειτουργία stealth on και stealth off. Στη λειτουργία stealth on μπορείτε να ατμίσετε με σβηστή την οθόνη.

Ρύθμιση κλειδώματος /Ξεκλειδώματος: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά “+” και “-” για 2 δευτερόλεπτα και τα κουμπιά των ρυθμίσεων θα κλειδωθούν. Στη οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Lock”. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τα ξεκλειδώσετε και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Unlock”.

Αλλαγή στη φορά της οθόνης: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά “+” και “-” για 2 δευτερόλεπτα και η οθόνη θα αναστραφεί κατά 180°.

Εναλλαγή στις λειτουργίες ατμίματος: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα το κουμπί ατμίματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση λειτουργίας ατμίματος. Πατήστε το “+” ή το “-” για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες Wattage και Bypass. Στη συνέχεια πατήστε 1 φορά το κουμπί ατμίματος για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

1.Λειτουργία Ισχύος

Λειτουργία Πρότασης Ισχύος και Μνήμης: Στη λειτουργία ισχύος, όταν η συσκευή ανιχνεύσει την αντίσταση του ατμοποιητή που έχει συνδεθεί, θα προτείνει τα κατάλληλα Watt που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με την αντίσταση. Μπορείτε φυσικά να προσαρμόσετε τα Watt όπως επιθυμείτε, πατώντας τα κουμπιά “+” και “-”. Η συσκευή συγκρατεί στη μνήμη της τη συνήθη ρύθμιση που έχει προσαρμοστεί για την ίδια αντίσταση, αφού έχετε ατμίσει με αυτή για δυο φορές συνεχόμενα.

2. Λειτουργία Bypass

Σε αυτή τη λειτουργία εφαρμόζεται άμεση έξοδος τάσης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της μπαταρίας, τόσο υψηλότερη θα είναι και η τάση που θα αποδώσει.

Ιδιότητες και προστασίες

Εύρος αντίστασης: 0.1Ω -3.0Ω

Προστασία παρατεταμένης εισπνοής: Κάθε φορά που ο χρόνος μιας εισπνοής ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα, η τροφοδοσία διακόπτεται αυτόματα και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη “Over 10s”.

Προστασία βραχυκυκλώματος: Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “Atomizer Short”.

Ειδοποίηση για τον ατμοποιητή: Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει συνδεδεμένο ατμοποιητή, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “No atomizer”.

Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση της συσκευής είναι χαμηλότερη από 3.3V, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “Low Voltage” και δε θα υπάρχει τροφοδοσία κατά την άτμιση. Φορτίστε τη συσκευή για να την επανεργοποιήσετε.

Προειδοποιήσεις

1. Παρακαλείσθε να κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά.
2. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής από ανήλικους ή μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες, ή από άτομα που είναι είτε αλλεργικά είτε ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Προφυλάξεις

1. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει περαιτέρω βλάβη ή ακόμα και δικό σας τραυματισμό.
2. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες υγρασίας, μπορεί να καταστραφεί. Η κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι -5°C-50°C και κατά τη φόρτιση 0°C-50°C.
3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από το άτμισμα και μην καταπιείτε το υγρό αναπλήρωσης.

Πιθανές παρενέργειες

1. Το προϊόν αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη, ουσία που είναι εθιστική.
2. Στα άτομα που μπορεί να παρουσιάσουν κάποιες παρενέργειες από τη χρήση του προϊόντος, συνιστάται ή να κάνουν χρήση υγρού με χαμηλότερο επίπεδο νικοτίνης ή χωρίς καθόλου νικοτίνη.

Εγγύηση

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του προϊόντος της Eleaf. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύηση μας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές.

Η Eleaf συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της επωνυμίας Eleaf. Η περίοδος της εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση.
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (βλ. προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης)
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (βλ. εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες λειτουργίας)
 - Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών Eleaf εξαρτημάτων (φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο ρεύματος).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν δε φέρει την επωνυμία της Eleaf. Αυτή η εγγύηση είναι έγκυρη για επιλεγμένα προϊόντα Eleaf κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Η Eleaf διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Eleaf μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο των όρων της εγγύησης.