

XTAR WK007

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Φακός WK007

1 x Λουράκι

1 x Κλιπ

Ανταλλακτικά o-rings

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Ο WK007 είναι ένας όμορφος φακός, με λεπτό σχεδιασμό και υπέροχη κατασκευή, που υπερέχει των κοινών EDC φακών, σε λειτουργία και ποιότητα μαζί. Υιοθετεί τη ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός, που κυμαίνεται μεταξύ μικρού και μεγάλου προβολέα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις σας.



CREE XP – G3



Κλιπ



Διακόπτης
διακεκομμένης ροής

Τεχνικές παράμετροι

ΠΡΟΤΥΠΟ ANSI	ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ					
	Υψηλή	Μεσαία	Χαμηλή	Σεληνόφως	φλας	Δυνατό φλας
Φωτεινότητα						
Χρόνος λειτουργίας (με XTAR 14500 800mah μπαταρία)	500Lm	200Lm	20Lm	5L	500Lm	500Lm
	47min	1.58h	13.6h	33 days	N/A	N/A
Εμβέλεια δέσμης	175 μέτρα					
Μέγιστη ένταση	7500cd					

Ανθεκτικότητα σε πτώση	1.5 μέτρο
Στεγανότητα	IPX7
LED	CREE –XP- G3
Τάση λειτουργίας	1.0V-4.35V
Διακόπτης	Διακεκομμένης ροής διακόπτης
Μπαταρία	1*AA – NI – MH/1*AA ALKA/1*14500 Li – ion (μπαταρία λιθίου)
Πρόσθετες λειτουργίες	Προστασία αντίστροφης πολικότητας και ρυθμιζόμενη εστίαση (12.5mm)
Υλικό	Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου Αεροπορικού τύπου 6N03. Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης Τύπου III ενάντια στις γρατσουνιές
Μέγεθος	Ø28.5mm(διάμετρος κεφαλής) x Ø19.5mm(διάμετρος σώματος) x Ø22mm (διάμετρος ουράς) x 98mm(μήκος)
Καθαρό βάρος	50g (χωρίς μπαταρία)
Περιεχόμενα πακέτου	Φακός - Ανοξείδωτο Κλιπ - Λουρί - Εφεδρικό O-ring. Εγχειρίδιο. Κάρτα εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω αναφερόμενες παράμετροι προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές και είναι κατά προσέγγιση. Οι παράμετροι μπορούν να ποικίλουν μεταξύ φακών/φορτιστών/μπαταριών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Λειτουργία

1. Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας.

A. Ο φακός αναμμένος: όταν ανάβετε το φακό, ξεκινά το δυνατό φλας. Για την εναλλαγή του φωτισμού, πιέστε το διακόπτη, για να σβήσει ο φακός. Έπειτα, πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη, όσο τα επίπεδα φωτισμού εναλλάσσονται από το υψηλό στο χαμηλό. Η διάταξη είναι «υψηλό – μεσαίο – χαμηλό – σεληνόφως».

B. Λειτουργία φλας: όταν ο φακός είναι σβηστός, πιέστε ελαφρά το διακόπτη (χωρίς να ακουστεί «κλικ») και ξανά δυνατά και γρήγορα σε χρόνο 0.2 sec (ακούτε «κλικ»). Έτσι, ο φακός εισέρχεται σε φλας λειτουργία. Για την επιλογή του δυνατού φλας, πρώτα σβήστε το φακό και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα που ακολουθείτε, για να εισέλθετε σε λειτουργία φλας.

Συμβουλές

- Όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη ή ο φακός είναι σε αχρηστία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η XTAR συνιστά την αφαίρεση της μπαταρίας, από το φακό.
- Όταν τοποθετείτε τη μπαταρία, προσέξτε ειδικά την κατεύθυνση του θετικού και αρνητικού πόλου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τυπωμένο κύκλωμα, εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Εξάντληση μπαταριών ή λάθος τοποθέτηση	τοποθετήστε πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή.
Κύκλωμα, κακή σύνδεση του PCB ή άλλης επαφής. Σπάσιμο κομματιών ή αποσύνδεση της κεφαλής, του σώματος ή άλλων πιθανών κομματιών.	Καθαρίστε τις συνδέσεις με αλκοόλη και σφίξτε την κεφαλή, στην ουρά του φακού.

Αν ο φακός ακόμα αδυνατεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το κατάστημα, από όπου έγινε η αγορά, για το σέρβις της εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.

24 μήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για διάστημα 24 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο (KINA) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή από 45 έως και 90 ημέρες.

Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνετε για το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνετε ανάλογα.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την Κίνα.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.

Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος.

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

1. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. <http://www.xtarlight.com>
2. Ακολουθήστε μας στο facebook: www.facebook.com/shenzhenXTAR
3. Έρευνα γνησιότητας: ένα σύνολο από 18 αριθμητικά ψηφία αποκαλύπτεται, μόλις ξύσετε την ετικέτα, πάνω στη συσκευασία του προϊόντος μας. Μετά, εισάγετε το σύνολο των αριθμών στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος,

στη στήλη υπηρεσιών της επίσημης ιστοσελίδας μας, για να εξακριβώσετε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός έχει την ίδια χρησιμότητα.

4. Σας ευχαριστούμε, που επιλέξατε τα υπέροχα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η εποικοδομητική κριτική σας είναι απαραίτητες, για την εξέλιξη μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μη στρέψετε την δέσμη κατευθείαν στα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, ακόμα και τύφλωση.

